Instrukcja techniczna

7771-12-400



Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl

4 034138 962288

DRIVE PRO 4024 to wydajne i kompaktowe urządzenie do rozruchu z akumulatorem litowym 12/24 V, przeznaczone do motocykli, samochodów osobowych, kamperów, samochodów dostawczych, łodzi i pojazdów użytkowych. Dzięki maksymalnemu prądowi rozruchowemu wynoszącemu 4 500 A przy napięciu 12 V lub 2 500 A przy napięciu 24 V urządzenie to nadaje się również do pojazdów o wyższych wymaganiach dotyczących mocy. Zalecana maksymalna pojemność rozruchowa wynosi 120 Ah przy napięciu 12 V lub 100 Ah przy napięciu 24 V.

Litowy urządzenie do rozruchu 12/24 V
Maksymalny prąd rozruchowy: 4 500 A przy 12 V / 2 500 A przy 24 V
Zalecana maksymalna pojemność rozruchowa: 120 Ah przy 12 V / 100 Ah przy 24 V
Do motocykli, samochodów osobowych, kamperów, samochodów dostawczych, łodzi i pojazdów użytkowych
Funkcja Override dla całkowicie rozładowanych lub brakujących akumulatorów
Zabezpieczenie przed zwarciem, odwróceniem biegunowości i nieprawidłowym wyborem napięcia
Funkcja powerbanku z USB-C Power Delivery i Quick Charge
USB-C Power Delivery do 60 W
Quick Charge do 18 W
Dwukolorowe oświetlenie LED z 6 trybami pracy
Światło ciągłe, funkcja stroboskopowa i SOS
Wydajny akumulator litowo-polimerowy LiPo o pojemności 88,8 Wh
Solidna i trwała konstrukcja
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
Klasa ochrony IP21
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 21,8 x 12 x 31,4 cm
Waga: 2,10 kg
W zestawie kabel USB do ładowania

Wskazówka robocza

Dzięki funkcji nadpisywania (Override) uruchomienie pojazdu jest możliwe nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze lub w przypadku jego braku. Zintegrowane funkcje zabezpieczające przed zwarciem, odwróceniem biegunowości i niewłaściwym wyborem napięcia zapewniają wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
Ponadto urządzenie DRIVE PRO 4024 pełni funkcję wydajnego powerbanku. Dzięki złączu USB-C z technologią Power Delivery o mocy do 60 W oraz funkcją Quick Charge można szybko i wydajnie ładować smartfony, tablety, aparaty fotograficzne i inne urządzenia elektroniczne.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Wbudowana dwukolorowa dioda LED posiada sześć trybów pracy, w tym różne poziomy światła ciągłego, tryb stroboskopowy oraz funkcję SOS. Solidna konstrukcja i praktyczny uchwyt do przenoszenia sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do mobilnego i intensywnego użytkowania.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.