

# Instrukcja techniczna

## Start Booster Urządzenie rozruchowe 12 V 7771-12

łącznie z ładowarką 12-220V (1,5A)  
BRAK ochrony biegunów  
maksymalna moc: 2.200 Amp  
moc na starcie: 700 Amp  
pojemność: 12 V 22 Ah  
bateria żelowa  
kabel miedziany:  $\varnothing 28 \text{ mm}^2$   
całkowicie izolowane klemy  
chroni przed przepięciami  
długość kabla: 182 cm  
waga: 8,3 kg



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: [info@normfest.pl](mailto:info@normfest.pl)  
[www.normfest.pl](http://www.normfest.pl)  
[www.normfest-shop.pl](http://www.normfest-shop.pl)



Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.